

StreetSiren DoubleDeck

Kabellose Außensirene mit einer kundenindividuell anpassbaren Frontplatte für Firmenlogos

Technische Daten

Klassifizierung	Ton- und Licht-Funkkanal-Alarmmelder
Art der Sirene	Kabellos
Installationsmethode	Außenbereiche/Innenräume
Kompatibilität	Funktioniert nur mit Hub , Hub Plus , Hub 2 , Hub 2 Plus und ReX
Art der Benachrichtigung	Ton/Licht
Lautstärke	Einstellbar, von 85 bis 113 dB in 1 m Entfernung
Alarmdauer	Einstellbar, von 3 s bis 15 min
Anzeige des Sicherheitsstatus	Verfügbar
Netzteil	Batterie: Vier CR123A-Batterien, 3 V Netzversorgung: DC 12 V ± 20 %
Batterielaufzeit	Bis zu 5 Jahre Erfahren Sie mehr
Funkprotokoll Jeweller	Kommunikationsreichweite mit der Hub-Zentrale – bis zu 1500 m (ohne Hindernisse) Zwei-Wege-Kommunikation zwischen den Geräten Funkfrequenzband: 866,0 – 866,5 MHz 868,0 – 868,6 MHz 868,7 – 869,2 MHz 905,0 – 926,5 MHz 915,85 – 926,5 MHz 921,0 – 922,0 MHz (Abhängig von der Verkaufsregion) Automatisierte Einstellung der HF-Ausgangsleistung – bis zu 25 mW Blockverschlüsselung basierend auf dem AES-Algorithmus Abfrageintervall der Sirene – 12-300 Sek. Erfahren Sie mehr über Jeweller >
Temperatursensor	Verfügbar

Betriebstemperaturbereich	Von -25°C bis +60°C
Zulässige Luftfeuchtigkeit	Bis zu 95%
Schutzklasse	IP54
Antisabotage	Manipulationssicher Benachrichtigung bei Signalstörungen Sabotageschalter
Ferneinstellung und -tests	+
Maße	200 × 200 × 51 mm
Gewicht	528 g
Zertifizierung	DIN EN 50131. Erfüllt die Anforderungen der technischen Vorschriften für Funktechnik
Farbe	Weiß/Schwarz
Garantie	Austausch und Reparatur innerhalb von 24 Monaten ab Kaufdatum. Batterien fallen nicht unter die Garantie. Erfahren Sie mehr
Lieferumfang	Sirene StreetSiren DoubleDeck SmartBracket-Halterung Vier CR123A Batterien (vormontiert) Montagekit Bedienungsanleitung