


# Ajax Superior SpaceControl Jeweller

Kabelloser Handsender mit Notruftaste zur Steuerung der Sicherheitsmodi



Dieses Gerät gehört zur Produktlinie Superior. Nur akkreditierte Partner von Ajax Systems dürfen Superior Produkte verkaufen, installieren und verwalten.

Ajax Superior SpaceControl Jeweller hat eine Silikonschicht über den Leuchtanzeigen. Dieses Upgrade bietet **einen besseren Schutz gegen Feuchtigkeit.**

## Scharf

System aktivieren

## Unscharf

System deaktivieren

## Nachtmodus


Nachtmodus aktivieren  
(Peripheriegeräte scharf schalten)

## Notruf

Sicherheitsfirma und Benutzer bei Gefahr oder Notfall benachrichtigen



Schutz gegen unbeabsichtigtes Betätigen: doppelter oder langer Tastendruck




## Jeweller Kommunikationstechnologie

- Bis zu 1300 m (4250 ft) Funkverbindung im Freifeld
- Verschlüsselung und Geräteauthentifizierung zum Schutz vor Signalverfälschung
- LED leuchtet bei Tastendruck



## Vollkommene Autonomie

- Bis zu 5 Jahre autonomer Betrieb
- Vorinstallierte austauschbare Batterie
- Warnung bei niedrigem Batteriestand



## Schnelle Einrichtung

- Kopplung an eine Hub-Zentrale per QR-Code
- Fernsteuerung und -konfiguration über die App
- Perfekt für die Hosentasche oder den Schlüsselbund



<p><b>Kompatibilität mit Hub-Zentralen und Funk-Repeatern</b></p>  <p>Für detaillierte Informationen scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link:</p> <p><a href="https://ajax.systems/de/tools/devices-compatibility/?models=SC.S.J">ajax.systems/de/tools/devices-compatibility/?models=SC.S.J</a></p>	<p><b>Einhaltung von Normen</b></p> <p>EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017 NFA2P SIA CP-01</p>	<p><b>Kommunikation mit Hub-Zentrale oder Funk-Repeater</b></p> <p><b>Jeweller Kommunikationstechnologie</b></p> <p><b>Frequenzbänder</b> 866,0–866,5 MHz 868,0–868,6 MHz 868,7–869,2 MHz 905,0–926,5 MHz 915,85–926,5 MHz 921,0–922,0 MHz Abhängig von der Verkaufsregion.</p> <p><b>Kommunikationsreichweite</b> bis zu 1300 m bis zu 4250 ft Im Freifeld.</p>	<p><b>Stromversorgung</b></p> <p><b>Batterie</b> 1 × CR2032 Vorinstalliert.</p> <p><b>Batterielaufzeit</b> bis zu 5 Jahre</p>
<p><b>Installation</b></p> <p><b>Betriebstemperatur</b> von -10 °C bis +40 °C von 14 °F bis 104 °F</p> <p><b>Betriebsluftfeuchtigkeit</b> bis zu 95 %</p> <p><b>Schutzart</b> IP32</p>	<p><b>Gehäuse</b></p> <p><b>Farbe</b> Schwarz Weiß</p> <p><b>Abmessungen</b> 65 × 37 × 10 mm 2,56" × 1,46" × 0,39"</p> <p><b>Gewicht</b> 13 g 0,46 oz.</p>	<p><b>Lieferumfang</b></p> <p>Ajax Superior SpaceControl Jeweller 1 × CR2032-Batterie (vorinstalliert) Schnellstartanleitung</p>	



Für detaillierte Informationen scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link:

[ajax.systems/support/devices/ajax-superior-spacecontrol-jeweller](https://ajax.systems/support/devices/ajax-superior-spacecontrol-jeweller)



support@ajax.systems



@AjaxSystemsSupport\_Bot



ajax.systems