


Superior StreetSiren DoubleDeck Fibra

Kabelgebundene Sirene mit Clipverschluss für Markenfrontplatte. Für Innen- und Außengebrauch.



Dieses Gerät gehört zur Produktlinie Superior. Nur akkreditierte Partner von Ajax Systems dürfen Superior Produkte verkaufen, installieren und verwalten.



Zusätzliche Werbung für Sicherheitsdienste


Ein herausragendes Merkmal von Superior StreetSiren DoubleDeck Fibra ist die Brandplate-Frontplatte, die es Sicherheitsdienstleistern ermöglicht, ihr Logo und ihre Kontaktdaten direkt auf die Frontplatte der Sirene zu drucken.

So kann die Sirene als zusätzlicher Marketingkanal dienen, um neue Kunden zu erreichen, indem sie die Aufmerksamkeit von Nachbarn und Passanten auf sich zieht.



Ein Gerät, fünf Aufgaben

- Der Alarm schreckt Eindringlinge ab und macht auf sich aufmerksam
- Die Sicherheitsstatusanzeige benachrichtigt die Benutzer, wenn das System scharf/unscharf geschaltet wird und bei Ein-/Ausgangsverzögerungen
- Der LED-Rahmen der Sirene leuchtet auf, um die Scharfschaltung des Systems oder die Änderung des Sicherheitsmodus anzuzeigen
- Die Türglocke-Funktion informiert die Benutzer, wenn Öffnungsmelder ausgelöst werden, während das System unscharf geschaltet ist
- Die Anzeige nach Alarmauslösung informiert den Benutzer und die vorbeifahrende Patrouille über alle Alarme im System



Fibra Kommunikationstechnologie

- Bis zu 2000 m (6550 ft) kabelgebundene Kommunikation
- Die Daten werden während der gesamten Übertragung verschlüsselt
- Regelmäßige Abfrage zur Anzeige des aktuellen Gerätestatus
- Eine Leitung für verschiedene Gerätetypen




Einstellbare Alarmsignale

- Gruppenmodus ermöglicht es der Sirene, nur auf Alarme und Änderungen des Sicherheitsmodus in ihrer zugewiesenen Gruppe zu reagieren
- Einstellbare Lautstärke für Alarme und Signale: von 85 dB bis 113 dB
- Einstellbare Alarmdauer: von 3 Sekunden bis 3 Minuten




Stromversorgung

- Vorinstallierte wiederaufladbare Batterie für zusätzliche Stromversorgung im Alarmfall
- Stromversorgungsrechner
- Stresstest für den Stromverbrauch



Sicher gegen Sabotage


- Sabotagealarm²
- Schutz gegen Kurzschlüsse
- Geräteauthentifizierung zum Schutz vor Gerätevertauschung
- Robustes Gehäuse



Schnelle Installation

- Kopplung mit dem System über QR-Code oder durch Scannen der Leitungen
- SmartBracket-Montageplatte für die Installation ohne Demontage des Gehäuses
- Wasserwaage zur Überprüfung des Neigungswinkels der Halterung während der Installation
- Fernsteuerung und -konfiguration über Ajax Apps

Die Brandplatte ist in Sets zu 10 Stück erhältlich und wird separat von StreetSiren DoubleDeck Fibra verkauft. Die Platte ist in schwarz und weiß erhältlich. Bei einer Bestellung von 4 Brandplate-Sets (40 Platten) oder mehr erhalten Sie einen kostenlosen Aufdruck eines Designs auf allen Brandplate-Sets.

<p>Einhaltung von Normen</p> <p>EN 50131 (Grade 3) PD 6662:2017 INCERT SSF VSÖ</p> <p>Kompatibilität mit Hub-Zentralen</p>  <p>Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link: ajax.systems/de/tools/devices-compatibility/?models=SS.DD.F</p>	<p>Warnmeldungen</p> <p>Alarmer Akustisch LED</p> <p>Ein-/Ausgangsverzögerungen Akustisch</p> <p>Änderung des Sicherheitsmodus Akustisch LED</p> <p>Sicherheitsstatus LED</p> <p>Türglocke Akustisch Wenn aktiviert, signalisiert die Sirene bei unscharf geschaltetem System das Auslösen eines Öffnungsmelders durch einen Piepton.</p> <p>Anzeige nach Alarmauslösung LED</p>	<p>Kommunikation mit der Hub-Zentrale</p> <p>Fibra Kommunikationstechnologie</p> <p>Kabelverbindung U/UTP-Kabel cat.5 4x2x0,51 mm (24 AWG), Kupferleiter</p> <p>4x0,22 mm² Signalkabel, Kupferleiter</p> <p>Kommunikationsreichweite bis zu 2000 m bis zu 6550 ft Mit U/UTP-Kabel cat.5 4x2x0,51 mm (24 AWG)</p>	<p>Funktionen</p> <p>Arten von Warnmeldungen Akustisch LED</p> <p>Alarmlautstärke von 85 dB bis 113 dB in einem Abstand von 1 m (3,3 ft) Einstellbar durch PRO-Benutzer oder Benutzer mit Administratorrechten in Ajax Apps</p> <p>Alarmdauer von 3 s bis 3 min Einstellbar durch PRO Benutzer oder Benutzer mit Administratorrechten in Ajax Apps</p> <p>Frequenz des piezoelektrischen Signalgebers 3,5 ± 0,5 kHz</p>
<p>Stromversorgung</p> <p>Hauptstromversorgung 7-26 V₌₌, bis zu 1130 mW Das Gerät wird über die Hub-Zentrale oder Superior LineSupply Fibra mit Strom versorgt</p> <p>Notstromversorgung LTO 18650, 1500 mAh, 2,4 V₌₌ Bis zu 30 Minuten Alarmierung nach Stromausfall</p>	<p>Installation</p> <p>Betriebstemperatur von -25°C bis +60 °C von -13 °F bis 140 °F</p> <p>Luftfeuchtigkeit bei Betrieb bis zu 95 %</p> <p>Schutzart IP54</p> <p>Empfohlene Installationshöhe 2,5 m oder höher 8 ft oder höher</p>	<p>Gehäuse</p> <p>Farbe schwarz, weiß</p> <p>Abmessungen 199 × 199 × 60 mm 7,83" × 7,83" × 2,6"</p> <p>Gewicht des Geräts in Schwarz 522 g 18,4 oz</p> <p>Gewicht des Geräts in Weiß 531g 18,7 oz</p> <p>Sabotagealarm</p>	<p>Lieferumfang</p> <p>Superior StreetSiren DoubleDeck Fibra SmartBracket-Montageplatte Montagesatz Schnellstartanleitung</p>

¹ Gemessen in einer Entfernung von 1 m (3,3 ft).

² Jeder Versuch, das Gehäuse zu öffnen, löst einen Sabotagealarm aus.



Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link:

ajax.systems/support/devices/superior-streetsiren-doubledck-fibra/

✉ support@ajax.systems

📍 @AjaxSystemsSupport_Bot

🌐 ajax.systems